

LDC0800 GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE

AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE OU D'UN CODE POUR SAISIE AU CLAVIER

HAUT + APPUYER & RELÂCHER LE BOUTON DE MÉMORISATION
BAS - APPUYER & RELÂCHER LE BOUTON DE MÉMORISATION

➔ **MÉMORISATION**

LE VOYANT LUMINEUX ROUGE S'ALLUME PENDANT 15 SECONDES - PRÊT À MÉMORISER
 ENFONCER LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE OU SAISIR UN CODE SUR LE CLAVIER
 1 CLIGNOTEMENT = LE SIGNAL DU BOUTON DE TÉLÉCOMMANDE OU LE CODE SAISI AU CLAVIER EST MÉMORISÉ

DÉSACTIVATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE OU INVALIDATION D'UN CODE SAISI AU CLAVIER

HAUT + APPUYER & RELÂCHER LE BOUTON DE MÉMORISATION
BAS - APPUYER & RELÂCHER LE BOUTON DE MÉMORISATION

➔ **MÉMORISATION**

LE VOYANT LUMINEUX ROUGE S'ALLUME PENDANT 15 SECONDES - PRÊT À EFFACER
 ENFONCER LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE OU SAISIR UN CODE SUR LE CLAVIER
 4 CLIGNOTEMENTS = LE SIGNAL DU BOUTON DE TÉLÉCOMMANDE OU LE CODE SAISI AU CLAVIER EST EFFACÉ

DÉSACTIVATION DE TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES ET INVALIDATION DE TOUTS LES CODES SAISIS AU CLAVIER

HAUT + APPUYER SUR LE BOUTON DE MÉMORISATION PENDANT 10 SECONDES
BAS - APPUYER SUR LE BOUTON DE MÉMORISATION PENDANT 10 SECONDES

➔ **MÉMORISATION**

3 CLIGNOTEMENTS = TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES ET TOUTS LES CODES SAISIS AU CLAVIER SONT EFFACÉS

RÉGLAGE DU LIMITEUR À L'OUVVERTURE

REMARQUE : LES LIMITES SONT PRÉ-CONFIGURÉES POUR DES PORTES DE 3 MÈTRES DE HAUT

➔ **HAUT +** APPUYER SUR LES BOUTONS DE MÉMORISATION ET HAUT PENDANT 3 SECONDES
 ➔ **BAS -** APPUYER SUR LES BOUTONS DE MÉMORISATION ET BAS PENDANT 3 SECONDES

➔ **MÉMORISATION**

2 CLIGNOTEMENTS VERTS = RÉGLAGE DE LIMITE HAUTE

➔ **HAUT +** APPUYER SUR HAUT (+) OU BAS (-) POUR DÉPLACER LA PORTE PAR À-COUPS JUSQU'À LA POSITION CORRECTE
 ➔ **BAS -** APPUYER SUR HAUT (+) OU BAS (-) POUR DÉPLACER LA PORTE PAR À-COUPS JUSQU'À LA POSITION CORRECTE

HAUT + APPUYER SUR MÉMORISATION POUR ENREGISTRER LA LIMITE
BAS - APPUYER SUR MÉMORISATION POUR ENREGISTRER LA LIMITE

➔ **MÉMORISATION**

2 CLIGNOTEMENTS VERTS = LE RÉGLAGE DE LIMITE À L'OUVVERTURE EST ENREGISTRÉ

RÉGLAGE DU LIMITEUR À LA FERMETURE

➔ **HAUT +** APPUYER SUR LES BOUTONS DE MÉMORISATION ET HAUT PENDANT 3 SECONDES
 ➔ **BAS -** APPUYER SUR LES BOUTONS DE MÉMORISATION ET BAS PENDANT 3 SECONDES

➔ **MÉMORISATION**

2 CLIGNOTEMENTS ROUGES = RÉGLAGE DE LIMITE BASSE

➔ **HAUT +** APPUYER SUR HAUT (+) OU BAS (-) POUR DÉPLACER LA PORTE PAR À-COUPS JUSQU'À LA POSITION CORRECTE
 ➔ **BAS -** APPUYER SUR HAUT (+) OU BAS (-) POUR DÉPLACER LA PORTE PAR À-COUPS JUSQU'À LA POSITION CORRECTE

HAUT + APPUYER SUR MÉMORISATION POUR ENREGISTRER LA LIMITE
BAS - APPUYER SUR MÉMORISATION POUR ENREGISTRER LA LIMITE

➔ **MÉMORISATION**

2 CLIGNOTEMENTS ROUGES = LE RÉGLAGE DE LIMITE À LA FERMETURE EST ENREGISTRÉ

RÉGLAGE DE LA FORCE APPLIQUÉE À LA PORTE

FAIRE FONCTIONNER LA MOTORISATION PENDANT QUATRE CYCLES COMPLETS D'OUVVERTURE ET DE FERMETURE

LE SYSTÈME DE MOTORISATION CONFIGURE AUTOMATIQUÉMENT LA FORCE À APPLIQUER À LA PORTE

POUR MODIFIER EN OPTION LA FORCE APPLIQUÉE À L'OUVVERTURE ET À LA FERMETURE, VOIR LES INSTRUCTIONS DU MANUEL

Linear[®]
 Building On Innovation.

USA & Canada (800) 421-1587 & (800) 392-0123
 (760) 438-7000 - Numéro de FAX gratuit (800) 468-1340
www.linearcorp.com



USA & Canada (800) 421-1587 & (800) 392-0123
(760) 438-7000 – Numéro de FAX gratuit (800) 468-1340
www.linearcorp.com